

Die Akku-/Batterieleuchte SURVIVOR X funktioniert unter extrem rauen Bedingungen, denen gewöhnliche Leuchten nicht mehr standhalten würden. Ihr stark rauchdurchdringender Lichtstrahl erreicht eine Lichtausbeute von bis zu 250 Lumen. Im Normalbetrieb leuchtet sie 3,75 Stunden. Für eine längere Leuchtdauer von bis zu 15 Stunden kann die SURVIVOR X im Sparmodus betrieben werden. Ein einstellbarer Blinkmodus dient als Warnsignal.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- explosionsgeschützt:
 - II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga
 - II 2D Ex ib IIIB T270°C Db
- Gas Zone 0,1, 2
- Staub Zone 21, 22
- sehr robustes Nylongehäuse mit stabilem Clip und Befestigungsöse
- flacher Lampenkopf für den unkomplizierten Einsatz
- Schutzart IP 67
- kratzfeste und unzerbrechliche Polycarbonatlinse
- stark rauchdurchdringende C4 LED (wahlweise Betrieb im Hochleistungs-, Spar- oder Blinkmodus durch längeres Drücken des Schalters möglich)
- praktischer Druckschalter ermöglicht Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Akkuladestatusanzeige im Druckschalter:
 - grün = Leuchte ist voll geladen
 - rot = Akkuzeit beträgt weniger als 45 Minuten
 - rot blinkend = Betriebsdauer beträgt ≤ 15 Minuten
- Ladeeinheit mit praktischer Einhandbedienung (auch mit Handschuhen) und kompatibel mit SURVIVOR Z0
- Das Batteriemodell SURVIVOR X ist mit dem Akkumodell kompatibel. So kann mittels einer Batteriehalterung eine Akkuleuchte im Bedarfsfall auch mit 3 Alkali-Mangan-Batterien der Größe AA betrieben werden.



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lichtstrom	Leuchtdauer*	Akku / Batterie	Ladezeit	Farbe	Maße in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
SURVIVOR X ohne Ladeeinheit	C4 LED	60 bis 250 lm	3,75 Normalbetrieb	Lithium-Ionen (3,7 V / 2,6 Ah)	5,0 h	orange	H = 18,0 B = 7,3 Ø = 5,9	346 g	AHL026
mit Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC**			15,0 h Sparmodus						AHL025
SURVIVOR X Batteriemodell			5,0 h Normalbetrieb	3 Alkali-Mangan-Batterien Gr. AA	-				H = 18,0 B = 7,3 Ø = 5,9

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung bzw. pro Set Batterien, max. Leuchtdauer und Lichtausbeute variieren je nach Modus
 ** 24 V DC auf Anfrage

Hinweis: Die SURVIVOR X ist **nicht** mit älteren SURVIVOR-Ladegeräten (LX-90010, LX-90093, LX-90012) kompatibel. Die SURVIVOR Z0 LED ist mit der neuen SURVIVOR-Ladeschale (LX-90345) kompatibel.

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Batteriehalterung zur Aufnahme von 3 Stk. Batterien der Größe AA	LX-90342
Akkusatz für SURVIVOR X (3,7 V / 2,6 Ah)	LX-90340
Ladehalter 230 V AC / 12 V DC (kompatibel mit SURVIVOR Z0 LED: AHL001, AHL002, AHL003, AHL004)	LX-90345
Steckertrafo 230 V AC / 800 mA	LX-22061
Ladekabel 12 V DC für den Direktanschluss	LX-22050
Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern	LX-22051
5-fach-Ladestation 230 V AC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR	LX-90911
5-fach-Ladestation 12 V DC zum gleichzeitigen Laden von 5 Stk. SURVIVOR	LX-90912



5-fach-Ladehalter LX-90911 / LX-90912



Ladehalter LX-90345

– weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten –