

Ortsveränderlich, schnell einsatzbereit und einfach zu verstauen – das ist die ELSPRO Akku-Arbeitsleuchte SCENE LIGHT! Aufgrund ihrer schlanken Bauart leuchtet die SCENE LIGHT mit bis zu 5.300 Lumen nicht nur weite Flächen aus sondern kann auch in engen Räumen eingesetzt werden. Zwei klappbare StabilisierungsfüÙe sorgen für einen sicheren Stand.

Sechs C4-LEDs in Kombination mit zwei wählbaren Diffusoreinstellungen zur Regulierung des Lichtstrahls und drei Leuchtmodi ermöglichen dem Anwender ein optimales Ausleuchten des Einsatzortes.

Die SCENE LIGHT kann mit dem beigegefügteten Netzteil sowohl an 230 Volt AC als auch an 12 Volt DC geladen werden. Während des Betriebs an einer 12V-Gleichstromquelle wird der Akku gleichzeitig aufgeladen.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- robustes ABS-Thermoplastgehäuse (Farbe gelb)
- spritzwassergeschützt und staubdicht
- 6 superhelle C4-LEDs
- regulierbare Lichteinstellung: HighPower, Medium- und LowPower
- wählbare Diffusoreinstellung zur Regulierung des Lichtstrahls
- schwenk- und drehbarer Leuchtenkopf für ein genaues Ausrichten des Lichts um 90°
- Teleskopstange inkl. Kabelführung, max. ausziehbar bis 183 cm
- ausklappbare StandfüÙe sorgen für Stabilität
- 2 LED-Kontrollleuchten zur Überwachung des Ladezustandes
- Inbetriebnahme dauerhaft netzabhängig oder temporär als mobile Akkuleuchte
- Lieferung inklusive Ladeeinheit 230V AC / 12V DC und praktischem Schultertrageriemen



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leuchtmittel	Lumen	Leuchtdauer*	Akku	Ladezeit	Farbe	MaÙe in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
SCENE LIGHT mit Ladeeinheit 230V AC/12V DC	6 Stück C4-LED	5.300 2.500 1.300	4,0 h 9,0 h 18,0 h	Blei-Akku 12V/14,4 Ah	10,0 h	gelb	L = 55,9 B = 16,5 H = 28,0	11,3 kg	LX-45671

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung je nach Modus

- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



LX-22073



LX-22075



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Ersatzakku für SCENE LIGHT	LX-45630
Netzteil für SCENE LIGHT	LX-22073
Ladekabel 230 Volt AC für SCENE LIGHT (nur in Verbindung mit Netzteil zu verwenden)	LX-22075
Ladekabel 12 Volt DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern (nur in Verbindung mit Netzteil zu verwenden)	LX-22056
Schultertrageriemen	LX-45232
Sicherheitsschultertrageriemen mit Schnellentriegelung	LX-44050