

Ortsveränderlich, schnell einsatzbereit und einfach zu ver-
stauen – das ist die ELSPRO Akku-Arbeitsleuchte SCENE
LIGHT! Aufgrund ihrer schlanken Bauart leuchtet die
SCENE LIGHT mit bis zu 5.300 Lumen nicht nur weite Flä-
chen aus sondern kann auch in engen Räumen eingesetzt
werden. Zwei klappbare StabilisierungsfüÙe sorgen für einen
sicheren Stand.

Sechs C4 LEDs in Kombination mit zwei wählbaren Diffusor-
einstellungen zur Regulierung des Lichtstrahls und drei
Leuchtmodi ermöglichen dem Anwender ein optimales Aus-
leuchten des Einsatzortes.

Die SCENE LIGHT kann sowohl an 230 Volt AC mit dem
beigefügten Netzteil als auch an 12 Volt DC geladen wer-
den. Während des Betriebs an einer Stromquelle wird der
Akku gleichzeitig aufgeladen.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

- robustes ABS-Thermoplastgehäuse (Farbe gelb)
- spritzwassergeschützt und staubdicht
- 6 superhelle C4 LEDs
- regulierbare Lichteinstellung: HighPower, Medium-
und LowPower
- wählbare Diffusoreinstellung zur Regulierung des
Lichtstrahls: punktrahlend / breitstrahlend
- schwenk- und drehbarer Leuchtenkopf für ein genaues
Ausrichten des Lichts
- integrierte Aluminium-Teleskopstange inkl. Kabelfüh-
rung, max. ausziehbar bis 183 cm
- ausklappbare StandfüÙe sorgen für Stabilität
- 2 LED-Kontrollleuchten zur Überwachung des Lade-
zustandes
- Betrieb über 230 V AC / 12 V DC oder temporär als
mobile Akkuleuchte
- Lieferung inklusive Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC
und praktischem Schultertrageriemen



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leucht- mittel	Licht- strom	Leucht- dauer*	Akku	Lade- zeit	Farbe	MaÙe in cm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
SCENE LIGHT mit Ladeeinheit 230 V AC / 12 V DC	6 Stück C4 LED	5.300 lm 2.500 lm 1.300 lm	4,0 h 9,0 h 18,0 h	2 Stk. Blei-Akku 6 V / 7,2 Ah	10,0 h	gelb	L = 57,2 B = 16,5 H = 28,0	11,3 kg	LX-45671

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung je nach Modus



- weitere Ausführungen auf Anfrage / Änderungen und Irrtum vorbehalten -



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:	Bestell-Nr.
Ersatzakku für SCENE LIGHT	LX-45630
Netzteil für SCENE LIGHT-Modelle	LX-22083
Ladekabel 230 V AC für SCENE LIGHT (nur in Verbindung mit Netzteil zu verwenden)	LX-22075
Ladekabel 12 V DC für den Anschluss an Zigarettenanzündern	LX-22056
Schultertrageriemen	LX-45232
Sicherheitsschultertrageriemen mit Schnellentriegelung	LX-44050